

NANOMIX - MESA DE SOM PROFSSIONAL



GUIA DE USUÁRIO

Use o QR Code para consultar os postos autorizados no seu celular ou tablet ou acesse o site www.llaudio.com.br



BIVOLT AUTOMÁTICA



ATENÇÃO!

Para evitar a invalidação da garantia deste produto e para sua própria segurança, recomendamos que se leia este manual cuidadosamente antes de operar este produto.

Operação para propósitos em aplicações de formas diferentes das aqui citadas não serão cobertas pelo fabricante, A responsabilidade de outros tipos de instalação será atribuída ao instalador ou usuário.

RISCO DE FOGO E CHOQUE ELÉTRICO

- O aparelho não deve ser usado em locais com flutuação de tensão, luz solar direta, umidade e calor em excesso.
- Nunca exponha este produto a chuva ou umidade, nunca use em proximidade a água ou em uma superfície molhada.
- O aparelho não deve sofrer quedas, choques ou vibrações excessivas.
- Nunca deixe que qualquer líquido, como também qualquer objeto, entre no produto. Neste caso desconecte imediatamente da rede elétrica e envie para o posto autorizado.
- Antes de ligar o equipamento, verifique se o volume dos canais estejam no mínimo ou fechados.
- Utilize somente cabos e conectores de boa qualidade, pois a maior parte dos problemas (intermitente ou não) são causados por cabos defeituosos.
- Ao retirar seu equipamento da embalagem, verifique se está tudo em ordem. Caso haja qualquer irregularidade, entre em contato com seu revendedor ou transportadora que lhe entregou o equipamento.

CUIDADO!

Para evitar choques elétricos nunca abra este aparelho, caso seja necessário enviar à rede de postos autorizados.

- 1 - MIC/LINE – Entrada mono combo com conector P10. Conecta microfones e/ou instrumentos que você pretende usar.
- 2 - L/R – Entradas do canal estéreo com conectores P10. Se for usar este canal como mono, use a entrada L, se for usar como estéreo use L e R.
- 3 - GAIN – Ajuste de ganho do canal de entrada, serve para ajustar o ganho do canal entre MIC e LINE.
- 4 - AUX – Entrada do canal estéreo com conectores RCA L e R.
- 5 - HIGH/LOW – Equalizador de 2 canais dos canais mono da mesa. HIGH ajusta as frequências de agudos e média altas, LOW ajusta as frequências de Grave e médias baixas.
- 6 - HIGH/LOW – Equalizador de 2 canais do canal estéreo da mesa. HIGH ajusta as frequências de agudos e média altas, LOW ajusta as frequências de Grave e médias baixas.
- 7 - LEVEL – Ajuste de nível de volume do canal estéreo.
- 8 - LEVEL – Ajuste de nível de volume do canal mono.
- 9 – MAIN OUT L – Saída master com conector P10 da mesa do canal L.
- 10 – MAIN OUT R – Saída master com conector P10 da mesa do canal R.
- 11 – LED ON – Este LED azul indica que a mesa está ligada.
- 12 – MAIN MIX L – Ajuste de volume de saída da mesa do canal L.
- 13 – MAIN MIX R – Ajuste de volume de saída da mesa do canal R.

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO



PAINEL TRASEIRO



- 14 - SERIAL – Número de série da mesa.
- 15 - POWER – Chave liga/desliga da mesa.
- 16 - CONECTOR USB-C – Conector de entrada da mesa. Este conector alimenta a mesa através da fonte de 5V/10W fornecida com a mesa, ou pode ser alimentada diretamente de uma porta USB de um computador ou de uma fonte POWER BANK.

FONTE E CABO USB-C



- 17 - CABO – Cabo com conector USB de um lado e USB-C do outro.
- 18 - FONTE – Fonte de alimentação de 5V, 2ampères de corrente, 10W.

ESQUEMAS DE ALIMENTAÇÃO



PAINEL FRONTAL



CERTIFICADO DE GARANTIA

Linha de produtos **LL AUDIO – DONNER – NCA – DREAM MUSIC**

Atenção: Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao Consumidor pela LL AUDIO.

Para que as Condições de garantia nele previstas tenham validade, é Indispensável a apresentação do mesmo acompanhado da respectiva Nota Fiscal de compra do produto. Essa validade está também ligada ao cumprimento de todas as recomendações expressas no Manual de Instruções que acompanha o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

1 - As partes e peças abaixo tem garantia legal de **(90 dias)** e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de **3 (três)** meses.

Todo conjunto eletroacústico:

- o Alto-Falantes
- o Tweeters
- o Drivers

Baterias internas de **12Volts** recarregáveis ou baterias de controle remotos, microfones e partes mecânicas assim como: gabinetes, partes plásticas, cabos, knobs.

2 - Todos os produtos **não citados no item (1) acima** tem garantia complementar à legal **(90 dias)** e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de **12 (doze) meses** para o restante, contado a partir da data de emissão da Nota fiscal de venda do produto ao primeiro adquirente/consumidor. Essa Nota fiscal passa a fazer parte integrante deste Certificado. Excluem-se dessa garantia complementar os seguintes componentes: embalagem, e revisão geral.

3 - As partes, peças e componentes, objeto da exceção descrita no item anterior, serão substituídos em garantia, desde que comprovado defeito por técnico habilitado pela fábrica.

4 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato com um Serviço Autorizado indicado na relação anexada ou entrar no site da empresa www.llaudio.com.br e localizar o posto autorizado mais próximo. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderá ser efetuado pelos Postos de Serviços Autorizados, bem como o encaminhamento para reparos e a retirada do produto desses Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Consumidor, não estando nenhum revendedor autorizado a executar essas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da LLAudio.

5 - Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada. Essa garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso deseje ser atendido em sua casa, o Consumidor deverá antes entrar em contato com um dos Serviços Autorizados constantes na relação em anexo e consulta-lo sobre a prestação ou não do serviço e taxa de visita. A cobrança ou não dessa taxa fica a critério de cada Posto.

6 - Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, o consumidor será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Serviço Autorizado situado em outra localidade (exceto lojistas).

7 - Por tratar-se de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que a mesma perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas:

- Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante.

- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante.

- Se ocorrer a ligação desse produto à instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas.

- Se o dano tiver sido causado por acidente (queda) ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos, etc.

- Se a nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações.

8 - Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou de negligência do Consumidor no Cumprimento das instruções contidas no seu Manual de Instruções.

9 - Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações domésticas ou regulares para os quais foi projetado.

10 - Anote aqui o número serial do seu produto para sua segurança: _____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estas mesas de uso múltiplo, podem satisfazer a produção de música residencial, igrejas, shows ao vivo e outras necessidades.

Volume independente das saídas L e R e Tamanho e peso reduzido

Compatível com carregadores de celulares acima de 10W

Podem ser alimentadas diretamente por qualquer porta USB de computadores

Conexão PC Sound (Reproduz o som do computador diretamente em sua saída se ligado em uma porta USB)

Podem ser alimentadas por energia móvel POWER BANK

NA302

3 CANAIS P10 (1 CANAL MONO / 1 ESTÉREO)
EQUALIZADOR 2 BANDAS POR CANAL
AJUSTE DE GANHO POR CANAL
ALIMENTAÇÃO: 90V a 240V
CONSUMO: 245mA
DIMENSÕES EMBALADO: 240X144X61
PESO: 0,55Kg

NA402

4 CANAIS P10 (2 CANAIS MONO / 1 ESTÉREO)
EQUALIZADOR 2 BANDAS POR CANAL
AJUSTE DE GANHO POR CANAL
ALIMENTAÇÃO: 90V a 240V
CONSUMO: 276mA
DIMENSÕES EMBALADO: 240X144X61
PESO: 0,63Kg

NA602

6 CANAIS P10 (4 CANAL MONO / 1 ESTÉREO)
EQUALIZADOR 2 BANDAS POR CANAL
AJUSTE DE GANHO POR CANAL
ALIMENTAÇÃO: 90V a 240V -
CONSUMO: 337mA
DIMENSÕES EMBALADO: 250X240X61
PESO: 0,84Kg

NA802

8 CANAIS P10 (6 CANAIS MONO / 1 ESTÉREO)
EQUALIZADOR 2 BANDAS POR CANAL
AJUSTE DE GANHO POR CANAL
ALIMENTAÇÃO: 90V a 240V
CONSUMO: 400mA
DIMENSÕES EMBALADO: 250X240X61
PESO: 1,00Kg



LL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA

Avenida Júlio Victorello, 345 – Distrito Industrial
FONE: [55] (0XX19) 3543-3444 - FAX: [55] (0XX19) 3543-3445 ou 08000-141918
Araras SP – CEP 13.609-586

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL
DDG Discagem Gratuita
08000 141918

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
7:15 as 11:30 e 12:30 as 16:45



GARANTIA

A Garantia da linha LL é de 12 meses a partir da data de compra, com a apresentação da Nota Fiscal.

Atenção!!!

Obs: Os defeitos ou danos causados por uso indevido, de acabamento externo do equipamento, de transporte ou pela abertura do equipamento não serão cobertos pela garantia.

Todas as especificações assim como, cor, aparência e conteúdo aqui contidos estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A informação aqui veiculada está correta no momento da impressão. A LL não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ser sofridos por qualquer pessoa que se baseie, tanto total como parcialmente, em qualquer descrição, fotografia ou afirmação aqui contidas. As cores, especificações e texto podem variar ligeiramente em relação ao produto. Os produtos são comercializados exclusivamente através dos nossos revendedores autorizados. Os distribuidores e revendedores não atuam como representantes da LL e não têm, em absoluto, qualquer autorização para vincular a LL através de eventuais declarações ou compromissos explícitos ou implícitos.