

# PRO 3200

Amplificador de Potência - 2 Ohms

## CLASSE D

Potência máxima total: 800W RMS @ 2 Ohms  
Potência máxima por canal: 400W RMS @ 2 Ohms



Dimensões Embalado (mm): (L) 490 x (H) 110 x (P) 243  
Peso Bruto (Kg): ~7,125

Dimensões Produto (mm): (L) 486 x (H) 100 x (P) 235  
Peso Líquido (Kg): ~6,850

### Entradas - INPUT

Por Canal: 02 x P10 e 01 x XLR  
Canal A e B: 01 x RCA ST

### Saídas - OUTPUT

Por Canal: 02 BORNES  
Canal A e B: 01 x RCA ST  
SEND: 01 x P10 Por Canal

VU gráfico: 5 LEDS Por Canal  
Proteção: LED OVERLOAD /CURTO  
Fusível: Fusível 8A  
Consumo Total: 900W  
Resposta de Frequência: 10 Hz a 20K Hz  
Impedância de Entrada: 10 KW, 10 Hz a 10 kHz  
Alimentação VAC: 127/220