

SA 100

O SA 100 é um amplificador de 100W RMS em 4Ω, com volume máster, que permite a ligação direta de 2 caixas de 8Ω ou de até 8 caixas em série/paralelo. Projetado com amplificação Classe AB, entrega som limpo e consistente para sonorização de ambientes como academias, bares, empresas, áreas de lazer, clínicas, espaços gourmet e outros.

Possui equalizador de 3 vias e oferece entrada de microfone P10 com volume independente e função Mic Priority, além de entrada auxiliar RCA (L/R) com volume independente.

SA 100 – mais controle e desempenho para sonorização de ambientes



Especificações Técnicas

Amplificadores Classe AB
Potência total (RMS): 100W @ 4 Ohms
Equalização: graves, médios e agudos

Entradas:

01 x MIC - P10 microfone com volume independente e MIC PRIORITY
01 x AUX - Entradas auxiliar com conector RCA e volume independente

Saídas:

01 x AUX - Saída auxiliar com conector RCA
01 x Amplificadas - Conector EDGR duplo e volume máster
01 x LED OVER – Proteção curto
01 x LED ON – Aceso quando ligado

Resposta de Frequência por canal: 10Hz - 20Khz
Distorção Harmônica Total Por Canal: < 0,1% @ 100mV @ 1KHz
Consumo: 140 W
Alimentação: 127/220V com chave seletora

Dimensões (mm): (H) 65 X (L) 240 X (P) 190
Peso líquido (Kg): ≈ 1,890

Dimensões Embalagem (mm): (H) 72 X (L) 260 X (P) 200
Peso Bruto (Kg): ≈ 2,000